



## ARKÉ: Πρίζα SICURY 2P+E 13A Αγγλίας λευκό

### 19220.B

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ARKÉ / Μηχανισμοί

### Πρίζα SICURY 2P+E 13A Αγγλίας λευκό

Πρίζα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2P+E 13 A 250 V~ στάνταρντ Αγγλίας, λευκό - 2 θέσεων

### Κατάσταση Προϊόντος

2 - Προϊόν υπό κατάργηση

### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

20 NR



### Εναλλακτικά προϊόντα




19219.B - Πρίζα Αγγλίας  
2P+E 13A, λευκό


### Βίντεο

- [Arké lives in your time](#)


### Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Socket outlet
- **Model:** British Standard
- **Number of units:** 1
- **Number of modules (module system):** 2
- **Number of socket outlets switchable:** 0
- **Connection type:** Screwed terminal
- **With hinged lid:** No
- **With enhanced contact protection:** Yes
- **Label space/information surface:** Yes
- **Colour:** White
- **RAL-number (similar):** 9016
- **Metallic colour:** No
- **Transparent:** No
- **Lockable:** No
- **Eject-mechanism:** No
- **Insulated mounting:** No
- **With function lighting:** No
- **Over voltage protection:** No
- **Fault current protection:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **With loop through function:** No
- **With on/off switch:** No
- **Rotated central insert:** No
- **Nominal current:** 13 A
- **Device width:** 44,70 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 35,90 mm

## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

## Συσκευασίες



**Κωδικός** 8007352589445  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 5,1x4,3x5,3 [cm]  
**Βάρος** 45,2 [g]



**Κωδικός** 8007352589452  
**Ποσότητα** 20 NR  
**Διαστ.** 26,9x11,6x9 [cm]  
**Βάρος** 983,7 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).