



## ARKÉ: Πρίζα ξυρίσματος 230V Metal

### 19291.M

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ARKÉ / Μηχανισμοί

### Πρίζα ξυρίσματος 230V Metal

Πρίζα για ξυριστική μηχανή με μετασχηματιστή απομόνωσης 20 VA, τροφοδοσία 230 V~ 50-60 Hz, έξοδος 120/230 V~, με στήριγμα για εγκατάσταση σε ορθογώνια κουτιά BS, συμπληρώνεται με πλαίσιο 5 μονάδων BS, Metal

### Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν


### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR


### Βίντεο

- [Arké lives in your time](#)

### Σχέδια



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο



## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Razor socket outlet
- **Number of modules (module system):** 5
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **With hinged lid:** No
- **Voltage reversible:** No
- **Nominal voltage low value:** 230 V
- **Nominal voltage high value:** 230 V
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Aluminium
- **RAL-number (similar):** 9007
- **Transparent:** No
- **Device width:** 82,50 mm
- **Device height:** 145,90 mm
- **Device depth:** 56,30 mm
- **With built-in installation box:** No

## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 08. ASTA - Ηνωμένο Βασίλειο ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 92. RoHS EAE
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

## Συσκευασίες



**Κωδικός** 8007352595866  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 15,9x11,4x8,9 [cm]  
**Βάρος** 649,6 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).