



EIKON: SLAVE dimmer 120V γκρι

20137.120

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / EIKON / Μηχανισμοί

SLAVE dimmer 120V γκρι

Ρυθμιστής SLAVE 120 V~ 60 Hz για λαμπτήρες πυρακτώσεως 40-500 W, ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές 40-300 VA, λαμπτήρες CFL 10-200 W, λαμπτήρες LED 3-200 W, έλεγχος από ρυθμιστή MASTER universal με προσαρμογέα φορτίου, γκρι. Η συσκευή δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε κουτιά Isoset

Κατάσταση Προϊόντος


2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας


1 NR

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400636A0 \(2838 kb\)](#)
- [SI - Schemi Installativi ZIS_120 V Insta \(2052 kb\)](#)




Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Dimmer
- **Method of operation:** Other
- **Type of load:** Universal and LED Retrofit
- **Applicable with button:** No
- **Applicable with movement sensor:** No
- **Applicable with presence indicator:** No
- **Applicable with time switch/timer:** No
- **Applicable with transmission button:** No
- **Applicable with infrared button:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Snapper mounting
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Grey
- **RAL-number (similar):** 7024
- **Transparent:** No
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Nominal voltage:** 120,00 - 120,01 V
- **Frequency:** 60,00 - 60,01 HZ
- **Control voltage:** 120,00 - 120,01 V
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 51,00 mm

Εμπορικά σήματα

- 19. NOM - Μεξικό
- 37. Σήμανση - Μαρόκο

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352482135
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Βάρος 57,7 [g]



Κωδικός 8007352482142
Ποσότητα 5 NR
Διαστ. 14,4x11,6x6 [cm]
Βάρος 336,9 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).