



EIKON: SLAVE dimmer 230V Next

20137.N

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / EIKON / Μηχανισμοί

SLAVE dimmer 230V Next

Ρυθμιστής SLAVE SLAVE 230 V~ 50 Hz για λαμπτήρες πυρακτώσεως 40-500 W, ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές 40-300 VA, λαμπτήρες CFL 10-200 W, λαμπτήρες LED 3-200 W, έλεγχος από ρυθμιστή MASTER universal με προσαρμογέα φορτίου (01873), Next. Η συσκευή δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε κουτιά Isoset

Κατάσταση Προϊόντος

2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

5 NR


Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400569A0 \(2910 kb\)](#)
- [Διαγράμματα εγκατάστασης \(2458 kb\)](#)


Βίντεο

- [Νέοι ρυθμιστές universal](#)


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο



Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Dimmer
- **Method of operation:** Other
- **Type of load:** Universal and LED Retrofit
- **Applicable with button:** No
- **Applicable with movement sensor:** No
- **Applicable with presence indicator:** No
- **Applicable with time switch/timer:** No
- **Applicable with transmission button:** No
- **Applicable with infrared button:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Snapper mounting
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Silver
- **RAL-number (similar):** 9022
- **Transparent:** No
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Nominal voltage:** 230,00 - 230,01 V
- **Frequency:** 50,00 - 50,01 HZ
- **Control voltage:** 230,00 - 230,01 V
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 51,00 mm

Εμπορικά σήματα

- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352461123

Κωδικός 8007352461123
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Βάρος 57,3 [g]



8 007352461130

Κωδικός 8007352461130
Ποσότητα 5 NR
Διαστ. 14,4x11,6x6 [cm]
Βάρος 332,9 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).