



ΕΙΚΟΝ: Πρίζα σούκο 2P+E16A FR αυτόμ.ακροδ. Next

20212.FX.N

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ΕΙΚΟΝ / Μηχανισμοί

Πρίζα σούκο 2P+E16A FR αυτόμ.ακροδ. Next

Πρίζα σούκο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2P+E 16 A 250 V~, στάνταρντ Γαλλίας, αυτόματοι ακροδέκτες, Next - 2 θέσεων

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

20 NR

Βίντεο

- [Smartfix-Αυτόματος ακροδέκτης](#)



Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Socket outlet
- **Number of modules (module system):** 2
- **Number of socket outlets switchable:** 0
- **Imprint/indication:** None
- **Connection type:** Push-in clamp
- **With hinged lid:** No
- **With enhanced contact protection:** Yes
- **Label space/information surface:** Yes
- **Colour:** Silver
- **RAL-number (similar):** 9022
- **Metallic colour:** No
- **Transparent:** No
- **Lockable:** No
- **Eject-mechanism:** No
- **Insulated mounting:** No
- **With function lighting:** No
- **Over voltage protection:** No
- **Fault current protection:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Matt
- **With loop through function:** No
- **With on/off switch:** No
- **Rotated central insert:** No
- **Nominal current:** 16 A
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Frequency:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP20
- **Impact strength:** Other
- **Device width:** 44,80 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 35,90 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 04. NF - Γαλλία ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352 513464

Κωδικός 8007352513464
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Βάρος 48,4 [g]



8 007352 513471

Κωδικός 8007352513471
Ποσότητα 20 NR
Διαστ. 26,9x11,6x9 [cm]
Βάρος 1.046,8 [g]



8 007352 715394

Κωδικός 8007352715394
Ποσότητα 240 NR
Διαστ. 38x28,5x35,5 [cm]
Βάρος 13.101,6 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).