



## EIKON: Διακ/της μείωσης ενέργειας κά 2M

### 20463.N

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / EIKON / Μηχανισμοί

### Διακ/της μείωσης ενέργειας κά 2M

Ηλεκτρονικός κατακόρυφος διακόπτης με κάρτα, έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 4 A 250 V~ NO (ΧΩΡΙΣ SELV), τροφοδοσία 120-230 V~ 50-60 Hz, φωτισμός της υποδοχής για δυνατότητα εντοπισμού στο σκοτάδι, trimmer ρύθμισης του χρόνου απενεργοποίησης μετά την εξαγωγή της κάρτας, Next - 2 μονάδων. Παρέχεται χωρίς κάρτα ISO (κάρτα).



### Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμενο


### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR


### Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών \(1182 kb\)](#)

### Σχέδια



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Alarm installations, emergency call and signalling
- **Class:** Access control system
- **Standalone:** Yes
- **Networkable:** No
- **PC-binding:** No
- **Type of interface:** None
- **Reading strategy:** Data medium
- **Signalling:** None
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Operating voltage AC 50 Hz:** 250,00 - 250,01 V
- **Operating voltage AC 60 Hz:** 250,00 - 250,01 V
- **Operating temperature:** 5 - 35 °C
- **Degree of protection (IP):** IP20
- **Colour:** Silver
- **Material:** Plastic
- **Width:** 44,80 mm
- **Height:** 49,00 mm
- **Depth:** 43,50 mm

## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

## Συσκευασίες



8 007352 563735

**Κωδικός** 8007352563735  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 5,2x5,7x7,6 [cm]  
**Βάρος** 68,8 [g]



8 007352 563742

**Κωδικός** 8007352563742  
**Ποσότητα** 5 NR  
**Διαστ.** 21,4x11,6x6 [cm]  
**Βάρος** 403,5 [g]



8 007352 727601

**Κωδικός** 8007352727601  
**Ποσότητα** 50 NR  
**Διαστ.** 30,5x25,5x22,5 [cm]  
**Βάρος** 4.035 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).