



ΕΙΚΟΝ: Μπουτόν-διακόπτης 2P10 Vintage σατ.χρυσό

22061.88

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ΕΙΚΟΝ / Μηχανισμοί

Μπουτόν-διακόπτης 2P10 Vintage σατ.χρυσό

Πλήκτρο μεταγωγέα 2P 10 A 250 V~ (6 επαφές κλέμας) Vintage, με κεντρική θέση OFF, χρυσό σατινέ


Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

10 NR


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο



Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Push button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Model:** Single push button
- **Method of operation:** Push button
- **Number of rockers:** 2
- **Number of modules (module system):** 100
- **Number of poles:** 2
- **Nominal voltage:** 230 V
- **Rated current:** 10,00 A
- **With lighting:** No
- **With signal lamp:** No
- **Feedback-signal contact:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **Material:** Metal
- **Material quality:** Brass
- **Anti-bacterial treatment:** No
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Gold
- **RAL-number (similar):** 1035
- **Transparent:** No
- **Label space/information surface:** Yes
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 44,80 mm
- **Device depth:** 63,10 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 09. VDE - Γερμανία ([download](#))
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 13. SNI - Ινδονησία
- 15. CCC - Κίνα ([download](#))
- 19. NOM - Μεξικό
- 20. IQC - Αργεντινή
- 36. ISI - Ινδία
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 92. RoHS EAE
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352655393
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5,1x6,5x2,7 [cm]
Βάρος 46,8 [g]



Κωδικός 8007352655409
Ποσότητα 10 NR
Διαστ. 14,5x11x7,4 [cm]
Βάρος 516,2 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).