



Mandos provisionales: Conmutador terminal 1P 2[16]A blanco

00113.B

Instalación provisional / Componentes de iluminación / Mandos provisionales / Desviadores provisionales

Conmutador terminal 1P 2[16]A blanco

Conmutador terminal 2[16] A 250 V~, tecla de balancín, para cable redondo, blanco

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

100 NR

Galería











Datos técnicos

Class group: Programa de instalación de interruptores / enchufes

Class: Interruptor de cordón/atenuador

Modelo: Otros

Tipo de operación: Balancín

Tipo de carga: Otros Material: Plástico

Calidad del material: Termoplástico

Sin halógenos: Si

Tratamiento de superficie: Sin tratamiento

Acabado de superficie: Mate

Color: Blanco

Número RAL (similar): 9003

Transparente: No Voltaje nominal: 250 V Corriente nominal: 2 A Potencia: 0 - 500 W

Marcas

00. Marcado CE - UE

10. EAC Eurasian Customs Union

17. ENEC 03 (IMQ) (download)

19. NOM - México

37. Marcado - Marruecos

43. Marca UKCA - Gran Bretaña

96. Experto electrotécnico (download)

99. Directiva RAEE (download)

Embalajes



Código 8007352035041 Cantidad 1 NR Med. 2x6x3 [cm] Peso

15,67 [g]

Código 8007352325647 Cantidad 10 NR Med. 10x4x3 [cm] Peso 156,87 [g]

Código 8007352004054 Cantidad 100 NR Med. 28,4x18,4x11,6 [cm] 1.695,6 [g] Peso



Código 8007352644373 Cantidad 800 NR 59,5x38,5x26,5 [cm] Med. Peso 14.960 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.