



Clavijas y regletas móviles: Toma 2P+T 10A P11 axial blanco

00221.B

Instalación provisional / Clavijas y tomas de corriente / Clavijas y regletas móviles / Clavijas/tomas serie Supernova

Toma 2P+T 10A P11 axial blanco

Toma SICURY 2P+T 10 A 250 V~, estándar italiano tipo P11, salida de cable axial, blanco

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

100 NR




Podría interesarte también




00221 - Toma 2P+T 10A P11 axial negro

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería




Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Acoplamiento de contacto de protección
- **Modelo:** Tipo italiano P11
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Grado de protección (IP):** IP20
- **Dirección de conexión:** Recto
- **Sistema de conexión:** Terminal enroscado
- **Adecuado para puesta a tierra de contacto:** Si
- **Color:** Blanco
- **Número RAL:** 0
- **Número de polos:** 2
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal:** 10 A

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 07. INGCER - Chile
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Mercado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 021716

Código 8007352021716
Cantidad 1 NR
Med. 13x6x1,2 [cm]
Peso 28,97 [g]



8 007352 021792

Código 8007352021792
Cantidad 100 NR
Med. 27x25x15 [cm]
Peso 3.227 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).