



Clavijas y regletas móviles: Toma 2P+T 16A P30 axial blanco

00224.B

Instalación provisional / Clavijas y tomas de corriente / Clavijas y regletas móviles / Clavijas/tomas serie Supernova

Toma 2P+T 16A P30 axial blanco

Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, estándar italiano tipo P30 (contactos de tierra laterales y central), salida de cable axial, blanco

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

50 NR




Podría interesarte también




00224 - Toma 2P+T 16A P30 axial negro

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Acoplamiento de contacto de protección
- **Modelo:** Tipo italiano P30
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Grado de protección (IP):** IP20
- **Dirección de conexión:** Recto
- **Sistema de conexión:** Terminal enroscado
- **Adecuado para puesta a tierra de contacto:** Si
- **Color:** Blanco
- **Número RAL:** 0
- **Número de polos:** 2
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal:** 16 A

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marcado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 037342

Código 8007352037342
Cantidad 1 NR
Med. 14x6x4,2 [cm]
Peso 58,8 [g]



8 007352 038349

Código 8007352038349
Cantidad 50 NR
Med. 28,5x27x17 [cm]
Peso 2.940 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).