



Tomas múltiples: Toma múlt. 4P17/11+S31 negro

00404.K

Instalación provisional / Clavijas y tomas de corriente / Tomas múltiples / Tomas múltiples serie 400

Toma múlt. 4P17/11+S31 negro

Toma múltiple portátil 2P+T 16 A 250 V~, negro: 4 salidas Bpresa SICURY estándar italiano tipo P17/11, 1,5 m cable 3G1 mm² y clavija 2P+T 16 A estándares alemán y francés, salida de cable 90°



Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

20 NR

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Regleta de enchufes
- **Forma de la carcasa:** Rectangular
- **Número de tomas corriente Euro:** 0
- **Número de tomas de corriente con contacto de protección (tipo F):** 0
- **Número de enchufes con clavija de puesta a tierra:** 0
- **Número de tomas corriente de dispositivo frío:** 0
- **Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):** 4
- **Número de tomas de corriente tipo 11 (Italia):** 0
- **Número de enchufes tipo NEMA:** 0
- **Con interruptor de encendido/apagado:** No
- **Interruptor diferencial:** No
- **Filtro EMC:** No
- **Número de otras tomas de corriente:** 0
- **Protección contra sobretensiones:** No
- **Corriente nominal:** 16 A
- **Con tapa:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Negro
- **Número RAL (similar):** 9005
- **Transparente:** No
- **Grado de protección (IP):** IP20
- **Inserto central girado:** No
- **Código NEMA:** Ninguno

Marcas

- 37. Marcado - Marruecos

Embalajes



8 007352144446

Código 8007352144446
Cantidad 1 NR
Med. 24x6x3 [cm]
Peso 264,07 [g]



8 007352144453

Código 8007352144453
Cantidad 20 NR
Med. 39,5x30x17 [cm]
Peso 5.701,33 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).