



Componentes comunes: Actuador 16A+sensor corriente+diferencia

01456

Sistemas+productos smart / By-me Plus / Componentes comunes / Aparatos
DIN

Actuador 16A+sensor corriente+diferencia

Actuador con salida de relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensor de corriente integrado, 1 canal de entrada para sensor de corriente diferencial toroidal, montaje en carril DIN (60715 TH35), ocupa 1 módulo de 17,5 mm. Se suministra sin sensor de corriente diferencial toroidal.



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(1910 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)


Vídeo

- [Sistema de control de cargas trifásicas](#)
- [Sistema de control de cargas monofásicas](#)
- [Energy control](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería



Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Actuador de interruptor de sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** No
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Otros
- **Radio bidireccional:** No
- **Tipo de montaje:** Otros
- **Anchura de unidades de división:** 1
- **Funcionamiento local/manual:** No
- **Con pantalla LED:** Si
- **Potencia máx. de conmutación:** 0 W
- **Adecuado para carga C:** No
- **Número máximo de salidas de conmutación:** 1
- **Corriente nominal (medida):** 16 A
- **Tensión de funcionamiento nominal:** 120,00 - 230,00 V
- **Diferentes fases conectables:** No
- **Con conexión bus:** Si
- **Módulo bus desmontable:** Si
- **Opción de expansión modular:** No
- **Grado de protección (IP):** IP20

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352493612
Cantidad 1 NR
Med. 14,2x6,7x5,9 [cm]
Peso 107,8 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).