



Componentes comunes: Dispositivo 4 entradas/4salidas KNX

01522.1

Sistemas+productos smart / KNX / Componentes comunes / Aparatos DIN

Dispositivo 4 entradas/4salidas KNX

Dispositivo 4 entradas/salidas, 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~ programables con función de control de luces, persianas con orientación de las láminas, pulsadores para control local, 4 entradas digitales programables para contactos libres de tensión, estándar KNX, instalación en riel DIN (60715 TH35); ocupa 4 módulos de 17,5 mm



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(928 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(3360 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(3307 kb\)](#)

Software

- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.16_20210920.zip](#)
- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.19_20230331.zip](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Dispositivo combinado de E/S para sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** Si
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Anchura de unidades de división:** 4
- **Con conexión bus:** Si
- **LED de la unidad:** Si
- **Con pantalla LED:** Si
- **Funcionamiento local/manual:** Si
- **Adecuado para carga C:** No
- **Función de conmutador:** Si
- **Corriente nominal (medida):** 16,00 A
- **Tensión de exploración externa necesaria:** No
- **Diferentes fases conectables:** Si

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 27. KNX ([download](#))
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352644342
Cantidad 1 NR
Med. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Peso 283 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).