



Componentes comunes: Variador MASTER 230V 500VA

01867

Sistemas+productos smart / By-me Plus / Componentes comunes / Aparatos DIN

Variador MASTER 230V 500VA

Variador 230 V~ 50/60 Hz para transformadores electrónicos regulables 40-500 VA a 50 Hz, 40-400 VA a 60 Hz, con terminal neutro, función MASTER para 01868, fusible de protección, tecnología MOSFET, instalación en riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm

Estado producto

2 - Será eliminado


Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400259A0 \(590 kb\)](#)

Dibujos



Volúmenes




Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Actuador de regulación de sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** No
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Otros
- **Radio bidireccional:** No
- **Modelo:** Actuador de atenuación
- **Tipo de montaje:** Otros
- **Anchura de unidades de división:** 4
- **Con conexión bus:** Si
- **Módulo bus desmontable:** No
- **Funcionamiento local/manual:** No
- **Con pantalla LED:** Si
- **Número de salidas:** 1
- **Suplemento de energía utilizable:** No
- **Tipo de carga:** Universal
- **Tensión:** 230,00 - 230,01 V
- **Operación paralela posible:** No
- **Frecuencia:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Grado de protección (IP):** IP20

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352387485
Cantidad 1 NR
Med. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Peso 210,7 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).