



Componentes comunes: Variador SLAVE 230V 500VA

01868

Sistemas+productos smart / By-me Plus / Componentes comunes / Aparatos DIN

Variador SLAVE 230V 500VA

Variador SLAVE 230 V~ 50/60 Hz transformadores transformadores electrónicos regulables 40-500 VA a 50 Hz, 40-400 VA a 60 Hz, con terminal neutro, mando por 01867, fusible de protección, tecnología MOSFET+TRIAC, instalación en riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm



Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400260A0 \(573 kb\)](#)

Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Actuador de regulación de sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** No
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Otros
- **Radio bidireccional:** No
- **Modelo:** Actuador de atenuación
- **Tipo de montaje:** Otros
- **Anchura de unidades de división:** 4
- **Con conexión bus:** No
- **Módulo bus desmontable:** No
- **Funcionamiento local/manual:** No
- **Con pantalla LED:** Si
- **Número de salidas:** 1
- **Suplemento de energía utilizable:** Si
- **Tipo de carga:** Universal
- **Tensión:** 230,00 - 230,01 V
- **Operación paralela posible:** No
- **Frecuencia:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Grado de protección (IP):** IP20

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352387492
Cantidad 1 NR
Med. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Peso 203,2 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).