



Componentes comunes: Alimentador 120V 60Hz LED 350/500/700mA

01875.120

Series residenciales / Series resid. tradicionales / Componentes comunes /
Accesorios

Alimentador 120V 60Hz LED 350/500/700mA

Alimentador 120 V~ 60 Hz multicorriente para lámparas de LED 350/500/700
mA, ajuste con variador multicarga



Estado producto

2 - Será eliminado


Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400638A0 \(1765 kb\)](#)
- [SI - Schemi Installativi ZIS_120 V Insta \(2052 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Reactancias
- **Class:** Control de procesos LED
- **Adecuado para uso en exteriores:** No
- **Carcasa:** Receptáculo de plástico
- **Apto para corriente constante:** Si
- **Apto para tensión constante:** No
- **Tensión de salida:** 3 - 50 V
- **Corriente de salida:** 0 - 700 mA
- **Apto para tensión continua (lado primario):** No
- **Potencia de salida:** 27,00 - 27,01 W
- **Grado de protección (IP):** IP20
- **Clase de protección:** II
- **Longitud:** 36,60 mm
- **Anchura:** 218,00 mm
- **Altura:** 60,50 mm
- **Diámetro:** 0 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 37. Mercado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352482340
Cantidad 1 NR
Med. 26,9x11,6x4,9 [cm]
Peso 326,6 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).