Componentes comunes: Alimentador 120V 60Hz LED RGB 12/24Vdc

01876.120

Series residenciales / Series resid. tradicionales / Componentes comunes / Accesorios

Alimentador 120V 60Hz LED RGB 12/24Vdc

Alimentador 120 V~ 60 Hz multicorriente para lámparas de LED RGB 12/24 Vdc, ajuste avec variadores RGB y FADING-SHOW

Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- FI - Foglio istruzioni ZIS_49400524A0 (1555 kb)
- SI - Schemi Installativi ZIS_120 V Insta (2052 kb)

Dibujos



Volúmenes

Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group**: Reactancias
- **Class**: Control de procesos LED
- **Adecuado para uso en exteriores**: No
- **Carcasa**: Receptáculo de plástico
- **Apto para corriente constante**: No
- **Apto para tensión constante**: Si
- **Tensión de salida**: 12 - 24 V
- **Corriente de salida**: 0 - 1.700 mA
- **Apto para tensión continua (lado primario)**: No
- **Potencia de salida**: 24,00 - 24,01 W
- **Grado de protección (IP)**: IP20
- **Clase de protección**: II
- **Longitud**: 36,60 mm
- **Anchura**: 218,00 mm
- **Altura**: 60,50 mm
- **Diámetro**: 0 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

Código	8007352482357
Cantidad	1 NR
Med.	26,9x11,6x4,9 [cm]
Peso	321,4 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.