



Componentes de superficie: Alimentador 120V 60Hz LED RGB By-me

01877.120

Sistemas+productos smart / By-me Plus / Componentes de superficie /
Componentes no modulares

Alimentador 120V 60Hz LED RGB By-me

Alimentador 120 V~ 60 Hz multicorriente para lámparas de LED RGB 12/24
Vdc, ajuste avec dispositivos By-me



Estado producto

2 - Será eliminado


Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400526A0 \(1223 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)
- [SI - Schemi Installativi ZIS_120 V Insta \(2052 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Reactancias
- **Class:** Control de procesos LED
- **Adecuado para uso en exteriores:** No
- **Carcasa:** Receptáculo de plástico
- **Apto para corriente constante:** No
- **Apto para tensión constante:** Si
- **Tensión de salida:** 12 - 24 V
- **Corriente de salida:** 0 - 1.700 mA
- **Apto para tensión continua (lado primario):** No
- **Potencia de salida:** 24,00 - 24,01 W
- **Grado de protección (IP):** IP20
- **Clase de protección:** II
- **Longitud:** 218,00 mm
- **Anchura:** 36,60 mm
- **Altura:** 60,50 mm
- **Diámetro:** 0 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352482364
Cantidad 1 NR
Med. 26,9x11,6x4,9 [cm]
Peso 326,6 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).