



Componentes comunes: Módulo relé conectado IoT

03981

Series residenciales / Series resid. View Wireless / Componentes comunes /
Componentes no modulares

Módulo relé conectado IoT

Actuador electrónico conectado View Wireless con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hilar de elección escenario, doble tecnología estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y estándar Zigbee 3.0, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)

- Configuración con aplicación View Wireless para sistema con protocolo Bluetooth y aplicación Amazon para protocolo Zigbee
- Compatible con Alexa, Google Home y IFTTT, a través del gateway o centro de control de dispositivos Zigbee
- La forma favorece la máxima flexibilidad de montaje (montaje detrás de otro dispositivo, cajas de derivación, etc.)
- Si son controlados directamente por los mandos sin batería, no es necesario el cableado con pulsadores electromecánicos



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(876 kb\)](#)
- [\(501 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni \(438 kb\)](#)
- [Notices techniques \(435 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones \(434 kb\)](#)
- [Instructions sheet \(431 kb\)](#)
- [Φύλλο οδηγιών \(590 kb\)](#)
- [Anwendungshinweise \(457 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)

Vídeo

- [Creating-the-system](#)
- [Customisations](#)
- [Operation-in-Zigbee-mode](#)
- [Bluetooth-wifi-gateway](#)

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería



Datos técnicos

- **Class group:** Relés
- **Class:** Relé de conmutación
- **Dispositivo completo con zócalo:** No
- **Con abrazaderas extraíbles:** No
- **Con pantalla LED:** No
- **Con contactos impulsados positivamente:** No

Marcas

- 00. Marcado CE - UE ([download](#))
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 06. SUBTEL - Chile
- 19. NOM - México
- 29. QCERT - Colombia
- 37. Marcado - Marruecos
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352648494
Cantidad 1 NR
Med. 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 48 [g]



Código 8007352648500
Cantidad 60 NR
Med. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 3.200 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).