



## 8000: Conmutador 2P 10AX

**08286**

Series residenciales / Series resid. tradicionales / 8000 / Dispositivos

### Conmutador 2P 10AX

Conmutador 2P 10 AX 250 V~ (6 bornes) co

### Estado producto

3 - Activo

### Cant. mínima de pedido

50 NR




## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Pulsador
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Modelo:** Otros
- **Tipo de operación:** Balancín
- **Número de balancines:** 1
- **Número de polos:** 2
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 10,00 A
- **Con iluminación:** No
- **Contactos de supervisión:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9001
- **Transparente:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Altura del dispositivo:** 45,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 43,00 mm

## Marcas


- 00. Mercado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquía
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



8 007352 014527

**Código** 8007352014527  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 5,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 37,82 [g]



8 007352 009271

**Código** 8007352009271  
**Cantidad** 50 NR  
**Med.** 26,9x11,6x14,2 [cm]  
**Peso** 2.014,2 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).