



8000: Toma 2P+T 16A francés al.pres.bronce

08615.BR

Series residenciales / Series resid. tradicionales / 8000 / Dispositivos

Toma 2P+T 16A francés al.pres.bronce

Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, estándar francés - artefacto completo de soporte y placa en aluminio anodizado, para cajas empotrables redondas ø 60 mm, fijación a presión, bronce



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Número de tomas intercambiables:** 0
- **Impresión/marcado:** Ninguno
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Con tapa abatible:** No
- **Con protección de contacto mejorada:** Si
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9001
- **Color metálico:** No
- **Transparente:** No
- **Bloqueable:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Con iluminación funcional:** No
- **Protección contra sobretensiones:** No
- **Dispositivo de corriente residual:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Con función de bucle:** No
- **Con interruptor de encendido/apagado:** No
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 16 A
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Frecuencia:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP20
- **Resistencia al impacto (IK):** Otros
- **Altura del dispositivo:** 45,00 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 04. NF - Francia ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Mercado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352040939



8 007352017696

Código 8007352040939

Cantidad 1 NR

Med. 8x8x4,5 [cm]

Peso 63,53 [g]

Código 8007352017696

Cantidad 10 NR

Med. 26,9x11,6x9 [cm]

Peso 717,73 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).