



NEVE UP: Tecla 2M neutro blanco

09022.N

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

Tecla 2M neutro blanco

Tecla intercambiable 2 módulos, neutra iluminable, blanco

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR



Podría interesarte también



09022.N - Tecla 2M neutro blanco



09005.0.250 - Mecn.conmutador 1P 16AX+piloto 250V




09008.0.250 - Mecanismo pulsador 1P NO 10A+piloto 250V




09008.0.12 - Mecanismo pulsador 1P NO 10A+piloto 12V


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D


Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos
- **Modelo:** Balancín único
- **Uso:** Botón interruptor/pulsador
- **Adecuado para la conexión de pulsadores del sistema bus:** No
- **Tipo de fijación:** Montaje con abrazadera
- **Ventana de control / salida de luz:** Si
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9003
- **Con lente/símbolo intercambiable:** No
- **Profundidad:** 750,00 mm

Marcas


- 00. Mercado CE - UE
- 29. QCERT - Colombia ([download](#))
- 29. QCERT - Colombia
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña

Embalajes



8 007352 663473

Código 8007352663473
Cantidad 1 NR
Med. 4,4x4,3x1,1 [cm]
Peso 15,71 [g]




8 007352 663480

Código 8007352663480
Cantidad 2 NR
Med. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 23,77 [g]



8 007352 663497

Código 8007352663497
Cantidad 20 NR
Med. 14,4x11,6x6 [cm]
Peso 279,2 [g]



8 007352 663503

Código 8007352663503
Cantidad 240 NR
Med. 36,5x33x13,5 [cm]
Peso 3.770,4 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).