



NEVE UP: Variador 230V 60-900W/60-300VA caebon ma

09146.CM

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

Variador 230V 60-900W/60-300VA caebon ma

Variador 230 V~ 50-60 Hz para: lámparas incandescentes 60-900 W, transformadores ferromagnéticos 60-300 VA, control y regulación con potenciómetro rotativo, carbon matt

Estado producto


3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR



Podría interesarte también



09135.1.CM - Variador
MASTER 230V universal
carbon ma




09153.CM - Variador 230V
100-500W pulsador carbon
m


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(479 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D


Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Pulsador
- **Tipo de operación:** Botón giratorio (mando)
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 100
- **Voltaje nominal:** 230 V
- **Contactos de supervisión:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Tratamiento de superficie:** Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Antracita
- **Número RAL (similar):** 7016
- **Transparente:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 47,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 58,50 mm

Marcas


- 00. Mercado CE - UE
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 666320

Código 8007352666320
Cantidad 1 NR
Med. 6x2,8x5,3 [cm]
Peso 43,8 [g]



8 007352 666337

Código 8007352666337
Cantidad 10 NR
Med. 14,4x13,1x6 [cm]
Peso 484,8 [g]



8 007352 666344

Código 8007352666344
Cantidad 200 NR
Med. 50,5x20x28 [cm]
Peso 10.138 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).