



NEVE UP: Variador 120V 30-500W/30-300VA blanco

09147

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

Variador 120V 30-500W/30-300VA blanco

Variador 120 V~ 50-60 Hz para: lámparas incandescentes 30-500 W, transformadores ferromagnéticos 30-300 VA, mando y ajuste con potenciómetro rotatorio, blanco


Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR

Podría interesarte también




[09135.1.120 - Variador
MASTER 120V universal
blanco](#)

Instrucciones, Manuales, Documentación


- [Hoja de instrucciones multilingüe \(479 kb\)](#)




Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Pulsador
- **Tipo de operación:** Botón giratorio (mando)
- **Voltaje nominal:** 120 V
- **Contactos de supervisión:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9003
- **Transparente:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 47,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 58,50 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 19. NOM - México
- 29. QCERT - Colombia
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 298446

Código 8007352298446
Cantidad 1 NR
Med. 6x2,8x5,3 [cm]
Peso 44 [g]



8 007352 298453

Código 8007352298453
Cantidad 10 NR
Med. 14,4x13,1x6 [cm]
Peso 491,13 [g]



8 007352 298460

Código 8007352298460
Cantidad 200 NR
Med. 50,5x20x28 [cm]
Peso 10.286 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).