NEVE UP: Toma SICURY 2P+T 16A DE+tapa carbon matt

09208.C.CM

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

Toma SICURY 2P+T 16A DE+tapa carbon matt

Toma de corriente SICURY 2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán con tapa, iluminable, carbon matt - 2 módulos

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR

Podría interesarte también

09208.CM - Toma SICURY 2P+T 16A alemán carbon m

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group**: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class**: Enchufe
- **Con tapa abatible**: No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión**: Si
- **Color**: Antracita
- **Número RAL (similar)**: 7016
- **Color metálico**: No
- **Transparente**: No
- **Mecanismo de expulsión**: No
- **Instalación aislada**: No
- **Tipo de montaje**: Montado empotrado (escayola)
- **Material**: Plástico
- **Calidad del material**: Termoplástico
- **Tratamiento de superficie**: Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie**: Mate
- **Tratamiento antibacteriano**: No
- **Con función de bucle**: No
- **Inserto central girado**: No
- **Corriente nominal**: 16 A
- **Anchura del dispositivo**: 44,80 mm
- **Altura del dispositivo**: 47,00 mm
- **Profundidad del dispositivo**: 43,10 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 09. VDE - Alemania (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonesia
- 37. Marcado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

8 007352 666382

Código	8007352666382
Cantidad	1 NR
Med.	5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso	48,8 [g]

8 007352 666399

Código	8007352666399
Cantidad	10 NR
Med.	26,9x11,6x4,9 [cm]
Peso	553,6 [g]

8 007352 666405

Código	8007352666405
Cantidad	200 NR
Med.	47,5x27x29 [cm]
Peso	11.532 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.