



NEVE UP: Toma 2P+T 16A P30 carbon matt

09209.CM

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

Toma 2P+T 16A P30 carbon matt

Toma de corriente SICURY 2P+T 16 A 250 V~ estándar italiano tipo P30 (contactos de tierra laterales y central), carbon matt - 2 módulos

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR




Podría interesarte también




[09210.CM - Toma 2P+T 16A universal carbon matt](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Modelo:** Tipo italiano P30
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 2
- **Con tapa abatible:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Color:** Antracita
- **Número RAL (similar):** 7016
- **Color metálico:** No
- **Transparente:** No
- **Bloqueable:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Con función de bucle:** No
- **Con interruptor de encendido/apagado:** No
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 16 A
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Frecuencia:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Anchura del dispositivo:** 44,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 47,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 38,80 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonesia
- 37. Mercado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352665613
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 44,8 [g]



Código 8007352665620
Cantidad 20 NR
Med. 26,9x11,6x9 [cm]
Peso 991,47 [g]



Código 8007352665637
Cantidad 240 NR
Med. 38x28,5x35,5 [cm]
Peso 12.398,67 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).