



NEVE UP: Toma 2P+T 16A universal carbon matt

09210.CM

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

Toma 2P+T 16A universal carbon matt

Toma de corriente SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universal, para euroenchufes 2P 2,5 A, enchufes 2P y 2P+T 10 A y 16 A estándar italiano, enchufes 2P+T 16 A estándar alemán, carbon matt - 2 módulos

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR




Podría interesarte también




09210.R - Toma 2P+T 16A
universal rojo


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D


Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Modelo:** Otros
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 2
- **Con tapa abatible:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Color:** Antracita
- **Número RAL (similar):** 7016
- **Color metálico:** No
- **Transparente:** No
- **Bloqueable:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Con función de bucle:** No
- **Con interruptor de encendido/apagado:** No
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 16 A
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Frecuencia:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Anchura del dispositivo:** 44,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 47,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 35,90 mm


Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marcado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352665552
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 45 [g]



Código 8007352665569
Cantidad 20 NR
Med. 27,4x11,5x9,2 [cm]
Peso 990 [g]



Código 8007352665576
Cantidad 240 NR
Med. 38x28,5x35,5 [cm]
Peso 12.360 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).