



NEVE UP: Toma SICURY 2P+T 16A israelí carbon matt

09240.CM

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

Toma SICURY 2P+T 16A israelí carbon matt

Toma de corriente SICURY 2P+T 16 A 250 V~ estándar israelí, carbon matt - 2 módulos

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR

Podría interesarte también



09240.R - Toma SICURY 2P+T
16A israelí rojo




Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Modelo:** Otros
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 2
- **Con tapa abatible:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Color:** Antracita
- **Número RAL (similar):** 7016
- **Color metálico:** No
- **Transparente:** No
- **Bloqueable:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Con función de bucle:** No
- **Con interruptor de encendido/apagado:** No
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 16 A
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Frecuencia:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Anchura del dispositivo:** 44,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 47,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 39,20 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Mercado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352666078
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 40,89 [g]



Código 8007352666085
Cantidad 20 NR
Med. 26,9x11,6x9 [cm]
Peso 898,9 [g]



Código 8007352666092
Cantidad 240 NR
Med. 38x28x35,5 [cm]
Peso 11.250 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).