



## NEVE UP: Interruptor badge bolso vertical blanco

**09465**

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

### Interruptor badge bolso vertical blanco

Interruptor electrónico de tarjeta, con bolsillo vertical, salida de relé conmutada 16 A 250 V~, alimentación 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz y 24 Vcc (SELV), blanco - 3 módulos. Se suministra sin tarjeta ISO



### Estado producto

3 - Activo


### Cant. mínima de pedido

1 NR

### Podría interesarte también



09470 - Termostato rotatorio 100-240V 2M blanco



09026.PLS - Tecla 1M +difusor símb.PLS blanco




09026.DND - Tecla 1M +difusor símb.DND blanco



09463 - Interruptor de badge vertical 2M blanco



09290 - Toma para afeitadora 230V blanco



09257 - Toma SICURY2P+T13A multi-estándar blanco



09052 - Pulsador de tirante 1P NO 10A blanco




09181 - Interruptor IR de relé 230V blanco


## Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(844 kb\)](#)


## Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

## Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de alarma, llamadas de emergencia y de señalización
- **Class:** Sistema de control de acceso
- **Independiente:** Si
- **Conectable en red:** No
- **Conexión a PC:** No
- **Tipo de interfaz:** Ninguno
- **Proceso de lectura:** Soporte de datos
- **Emisión de señales:** Ninguno
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tensión de funcionamiento a 50 Hz CA:** 250,00 - 250,01 V
- **Tensión de funcionamiento a 60 Hz CA:** 250,00 - 250,01 V
- **Color:** Blanco
- **Material:** Plástico
- **Anchura:** 118,00 mm
- **Altura:** 65,00 mm
- **Profundidad:** 56,60 mm

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352664654  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 13x8,6x6,85 [cm]  
**Peso** 157,6 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).