



## LINEA Classica: Conmutador 1P 16AX

### 10005

Series residenciales / Series resid. tradicionales / LINEA Classica /  
Dispositivos

### Conmutador 1P 16AX

Conmutador 1P 16 AX 250 V~. Máx 200 W pa

### Estado producto

2 - Será eliminado

### Cant. mínima de pedido

50 NR



## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Conmutador\_
- **Tipo de operación:** Balancín / botón
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Pulsador interruptor:** Si
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Beige
- **Número RAL (similar):** 9001
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** Sí
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 16,00 A
- **Contactos de supervisión:** No
- **Interruptor de la lavadora:** No
- **Anchura del dispositivo:** 22,00 mm
- **Altura del dispositivo:** 36,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 36,50 mm
- **Profundidad de instalación:** 23,50 mm

## Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquía
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



8 007352 020023

**Código** 8007352020023  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 24,8 [g]



8 007352 007451

**Código** 8007352007451  
**Cantidad** 50 NR  
**Med.** 21,4x11,6x14,2 [cm]  
**Peso** 1.331,07 [g]



8 007352 717022

**Código** 8007352717022  
**Cantidad** 500 NR  
**Med.** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Peso** 13.310 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).