



LINEA Classica: Interruptor 1P 10AX luminoso

10037

Series residenciales / Series resid. tradicionales / LINEA Classica /
Dispositivos

Interruptor 1P 10AX luminoso

Interruptor 1P 10 AX 250 V~, luminoso, p

Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

50 NR

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Interruptor de desconexión de 1 polo
- **Tipo de operación:** Balancín / botón
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Pulsador interruptor:** Si
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Beige
- **Número RAL (similar):** 9001
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** Sí
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 10,00 A
- **Contactos de supervisión:** No
- **Interruptor de la lavadora:** No
- **Anchura del dispositivo:** 22,00 mm
- **Altura del dispositivo:** 36,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 35,50 mm
- **Profundidad de instalación:** 23,50 mm



Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquía ([download](#))
- 19. NOM - México
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 078147

Código 8007352078147
Cantidad 1 NR
Med. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 22,4 [g]



8 007352 078154

Código 8007352078154
Cantidad 50 NR
Med. 21,4x11,6x14,2 [cm]
Peso 1.197,27 [g]



8 007352 717039

Código 8007352717039
Cantidad 500 NR
Med. 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 11.975 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).