



LINEA Classica: Variador 230V 60-900W/60-300VA

10336

Series residenciales / Series resid. tradicionales / LINEA Classica /
Dispositivos

Variador 230V 60-900W/60-300VA

Variador 230 V~ 50-60 Hz para: lámparas incandescentes 60-900 W,
transformadores ferromagnéticos 60-300 VA, sin filtro anti-parásitos, mando
y ajuste con potenciómetro rotatorio, localización en la oscuridad

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Foglio istruzioni multilingua \(213 kb\)](#)

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Regulador de iluminación
- **Tipo de operación:** Botón giratorio (mando)
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Fijación por click
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9001
- **Transparente:** No
- **Tensión nominal:** 230,00 - 230,01 V
- **Anchura del dispositivo:** 22,00 mm
- **Altura del dispositivo:** 36,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 48,00 mm



Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352031524
Cantidad 1 NR
Med. 6x2,8x5,3 [cm]
Peso 37,73 [g]

Código 8007352031531
Cantidad 20 NR
Med. 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 827 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).