# PLANA: Receptor IR de relé 230V blanco

**14172**

Series residenciales / Series resid. tradicionales / PLANA / Dispositivos

**Receptor IR de relé 230V blanco**

Receptor por rayos infrarrojos con salida de relé NO 6 A 230 V~, mando con pulsador incorporado, control remoto 01849 o desde varios puntos con pulsadores NO, funcionamiento monoestable o biestable, visible en la oscuridad, alimentación 230 V~ 50-60 Hz, blanco

**Estado producto**

2 - Será eliminado

**Cant. mínima de pedido**

5 NR

**Instrucciones, Manuales, Documentación**

- Hoja de instrucciones multilingüe (661 kb)

## Dibujos




Volúmenes




Vista trasera



Vista 3D

## Datos técnicos

- **Class group**: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class**: Dispositivo electrónico para instalación de programas de conmutación
- **Modelo**: Otros
- **Composición**: Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular)**: 1
- **Controlado por radio**: No
- **Tipo de montaje**: Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación**: Bloquear en posición
- **Material**: Plástico
- **Calidad del material**: Termoplástico
- **Tratamiento de superficie**: Sin tratamiento
- **Acabado de superficie**: Brillante
- **Color**: Blanco
- **Número RAL (similar)**: 9003
- **Transparente**: No

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico (download)
- 99. Directiva RAEE (download)

## Embalajes

8 007352 301344

| | |
|---|---|
| **Código** | 8007352301344 |
| **Cantidad** | 1 NR |
| **Med.** | 5,1x4,3x5,3 [cm] |
| **Peso** | 50,5 [g] |

8 007352 301351

| | |
|---|---|
| **Código** | 8007352301351 |
| **Cantidad** | 5 NR |
| **Med.** | 14,4x11,6x6 [cm] |
| **Peso** | 300,6 [g] |

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.