



PLANA: Toma SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm blanco

14234

Series residenciales / Series resid. tradicionales / PLANA / Dispositivos

Toma SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm blanco

Toma SICURY 2P 16 A 250 V~ estándar euro-americano (para clavijas con espigas paralelas y planas y espigas ø 4,8 mm), blanco


Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D




Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Modelo:** Otros
- **Número de unidades:** 1
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Con tapa abatible:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9003
- **Color metálico:** No
- **Transparente:** No
- **Bloqueable:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Con iluminación funcional:** No
- **Dispositivo de corriente residual:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Engatillado
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Con función de bucle:** No
- **Con interruptor de encendido/apagado:** No
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 16 A
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Resistencia al impacto (IK):** Otros
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 37,50 mm


Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marcado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352605169
Cantidad 1 NR
Med. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 29,2 [g]



Código 8007352605176
Cantidad 20 NR
Med. 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 644,2 [g]



Código 8007352605183
Cantidad 460 NR
Med. 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 15.330 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).