PLANA: Toma SICURY 2P+T 10A brasileño Silver

14264.SL

Series residenciales / Series resid. tradicionales / PLANA / Dispositivos

Toma SICURY 2P+T 10A brasileño Silver

Toma SICURY 2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño, Silver

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group**: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class**: Enchufe
- **Modelo**: Otros
- **Número de unidades**: 1
- **Número de módulos (en caso de diseño modular)**: 1
- **Número de tomas intercambiables**: 0
- **Impresión/marcado**: Ninguno
- **Método de conexión**: Terminal enroscado
- **Con tapa abatible**: No
- **Con protección de contacto mejorada**: Si
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión**: Si
- **Color**: Plata
- **Número RAL (similar)**: 9006
- **Color metálico**: No
- **Transparente**: No
- **Bloqueable**: No
- **Mecanismo de expulsión**: No
- **Instalación aislada**: No
- **Con iluminación funcional**: No
- **Protección contra sobretensiones**: No
- **Dispositivo de corriente residual**: No
- **Tipo de montaje**: Montado empotrado (escayola)
- **Material**: Plástico
- **Calidad del material**: Termoplástico
- **Sin halógenos**: Si
- **Tratamiento de superficie**: Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie**: Brillante
- **Con función de bucle**: No
- **Con interruptor de encendido/apagado**: No
- **Inserto central girado**: No
- **Corriente nominal**: 10 A
- **Voltaje nominal**: 250 V
- **Frecuencia**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Adecuado para el grado de protección (IP)**: IP20
- **Resistencia al impacto (IK)**: Otros
- **Anchura del dispositivo**: 22,30 mm
- **Altura del dispositivo**: 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo**: 42,00 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos

Embalajes

8 007352 358218

Código	8007352358218
Cantidad	1 NR
Med.	5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso	29,6 [g]

8 007352 358225

Código	8007352358225
Cantidad	20 NR
Med.	27x11,6x6 [cm]
Peso	648,2 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.