



PLANA: Piloto prismático rojo blanco

14387.R

Series residenciales / Series resid. tradicionales / PLANA / Dispositivos

Piloto prismático rojo blanco

Piloto prismático 230 V~ 3 W máx. para lámparas 14770, 14771, 14776 y 14777, difusor rojo, blanco - 2 módulos. Suministrado sin lámpara

Estado producto


3 - Activo

Cant. mínima de pedido


10 NR




Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería




Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Señal luminosa de información para programas de interruptores de instalaciones
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 2
- **Portalámparas:** E10
- **Con fuente de luz:** No
- **Lámpara:** Lámpara incandescente
- **Con luz intermitente:** No
- **Con símbolo fijo / impresión:** No
- **Con símbolo intercambiable:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 3001
- **Transparente:** No
- **Color de las lámparas:** Rojo
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Voltaje nominal:** 230 V
- **Potencia de lámpara máx.:** 3 W

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352122505
Cantidad 1 NR
Med. 6x5,4x5,3 [cm]
Peso 41 [g]



Código 8007352122512
Cantidad 10 NR
Med. 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 485 [g]



Código 8007352634220
Cantidad 120 NR
Med. 38,5x28,5x29,5 [cm]
Peso 6.300 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).