



## PLANA: Soporte 21M con tornillos

**14621**

Series residenciales / Series resid. tradicionales / PLANA / Soportes

### Soporte 21M con tornillos


Soporte 21 módulos (7+7+7), con tornillos, para cajas empotrables V71321 o cajas superficiales 09921

### Estado producto

3 - Activo

### Cant. mínima de pedido

10 NR



Podría interesarte también




07937 - Tornillo 35mm para fijación soporte




07939 - Tornillo 50mm para fijación soporte


## Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Soporte para la gama de mecanismos de empotrar modulares
- **Modelo:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de montaje:** Montaje con tornillo
- **Tipo de montaje de los mecanismos:** Parte frontal
- **Dirección de montaje:** Horizontal y vertical
- **Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular):** 7
- **Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular):** 3
- **Con caja de empotrar:** No
- **Con tornillos:** Si
- **Apto para el montaje en caja de empotrar redonda:** No
- **Montaje empotrado:** Si
- **Adecuado para conducto bajo el suelo:** No
- **Adecuado para conducto de instalación de dispositivo:** No
- **Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 29. QCERT - Colombia
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352116979  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 19x22x2 [cm]  
**Peso** 130,2 [g]



**Código** 8007352116986  
**Cantidad** 10 NR  
**Med.** 28,4x24,4x16,4 [cm]  
**Peso** 1.513,47 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).