



PLANA: Placa 2M BS Reflex esmeralda

14647.47

Series residenciales / Series resid. tradicionales / PLANA / Placas

Placa 2M BS Reflex esmeralda

Placa 2 módulos, estándar británico, tecnopolímero, Reflex esmeralda

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR




Podría interesarte también




14607 - Soporte 2M BS


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D


Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Cubierta
- **Número de unidades:** 2
- **Dirección de montaje:** Horizontal y vertical
- **Número de unidades horizontales:** 2
- **Número de unidades verticales:** 1
- **Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular):** 2
- **Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular):** 1
- **Con bastidor de montaje:** Si
- **Adecuado para conducto bajo el suelo:** Si
- **Adecuado para conducto de instalación de dispositivo:** Si
- **Adecuado para instalación incorporada:** Si
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Vidrio sintético
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Verde
- **Número RAL (similar):** 6001
- **Transparente:** No
- **Con tapa abatible:** No
- **Grado de protección (IP):** IP00
- **Tipo de fijación:** Montaje con abrazadera
- **Anchura:** 95,00 mm
- **Altura:** 95,00 mm
- **Profundidad:** 9,00 mm
- **Anchura de instalación:** 95,00 mm
- **Altura de la instalación:** 95,00 mm
- **Diámetro taladro (abertura):** 0 mm

Marcas

- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 08. ASTA - Reino Unido
- 29. QCERT - Colombia

Embalajes



Código 8007352371774
Cantidad 1 NR
Med. 14,5x9,5x0,9 [cm]
Peso 26,2 [g]



Código 8007352376267
Cantidad 10 NR
Med. 11,7x9,8x10,3 [cm]
Peso 305,1 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).