



IDEA: Pulsador de tirante 1P NC 10A blanco

16083.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / IDEA / Dispositivos

Pulsador de tirante 1P NC 10A blanco

Pulsador 1P NC 10 A 250 V~, con tirante de cordón de 1,5 m, blanco

Estado producto


3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR



Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Pulsador
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Modelo:** Otros
- **Tipo de operación:** Pulsador
- **Número de balancines:** 0
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 100
- **Número de polos:** 1
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 10,00 A
- **Con iluminación:** No
- **Contactos de supervisión:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9001
- **Transparente:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Anchura del dispositivo:** 24,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 50,10 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 36,10 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 19. NOM - México
- 20. IQC - Argentina
- 28. NSW - Australia ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352136892
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 35,87 [g]



Código 8007352136908
Cantidad 20 NR
Med. 26,9x11,6x9 [cm]
Peso 798,2 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).