



IDEA: Conmutador 1P 10AX gris

16140

Series residenciales / Series resid. tradicionales / IDEA / Dispositivos

Conmutador 1P 10AX gris

Conmutador 1P 10 AX 250 V~ (3 bornes), c

Estado producto


3 - Activo

Cant. mínima de pedido


10 NR




Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Pulsador
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Modelo:** Otros
- **Tipo de operación:** Balancín
- **Número de balancines:** 1
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 100
- **Número de polos:** 1
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 10,00 A
- **Con iluminación:** No
- **Contactos de supervisión:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Gris
- **Número RAL (similar):** 7015
- **Transparente:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Anchura del dispositivo:** 24,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 50,10 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 43,60 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquía ([download](#))
- 15. CCC - China ([download](#))
- 20. IQC - Argentina
- 28. NSW - Australia ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 002494

Código 8007352002494
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 33,6 [g]



8 007352 264083

Código 8007352264083
Cantidad 10 NR
Med. 14,4x11,6x6 [cm]
Peso 379,13 [g]



8 007352 643284

Código 8007352643284
Cantidad 120 NR
Med. 36,5x33x13,5 [cm]
Peso 5.328 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).