



IDEA: Interruptor 2P 16AX +llave 000 gris

16165.CU

Series residenciales / Series resid. tradicionales / IDEA / Dispositivos

Interruptor 2P 16AX +llave 000 gris

Interruptor de llave 2P 16 AX 250 V~, co

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR




Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Interruptor de 2 polos
- **Tipo de operación:** Llave
- **Composición:** Otros
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Pulsador interruptor:** Si
- **Número de balancines:** 0
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Con placa de montaje:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Gris
- **Número RAL (similar):** 7015
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** Sí
- **Iluminación:** No
- **Función de iluminación:** Otros
- **Tipo de iluminación:** Otros
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 16,00 A
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Interruptor de la lavadora:** Si
- **Anchura del dispositivo:** 24,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 50,10 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 32,80 mm
- **Profundidad de instalación:** 32,80 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 01. IMQ - Italia
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquía
- 20. IQC - Argentina
- 28. NSW - Australia ([download](#))
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352000902
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 51,63 [g]

Código 8007352001329
Cantidad 20 NR
Med. 27x11,6x6 [cm]
Peso 1.105 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).