IDEA: Tres pulsadores simples blanco

16980.B

Sistemas+productos smart / By-me Plus / IDEA / Dispositivos

Tres pulsadores simples blanco

Tres pulsadores simples, a completar con tecla intercambiable 1 o 2 módulos, blanco - 3 módulos

Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- Hoja de instrucciones multilingüe (3356 kb)
- By-me automation-fw Compatibility (206 kb)

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group**: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class**: Pulsador
- **Composición**: Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Modelo**: Otros
- **Tipo de operación**: Pulsador
- **Número de balancines**: 3
- **Número de módulos (en caso de diseño modular)**: 300
- **Número de polos**: 0
- **Voltaje nominal**: 29 V
- **Con iluminación**: Si
- **Contactos de supervisión**: No
- **Tipo de montaje**: Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación**: Bloquear en posición
- **Material**: Plástico
- **Calidad del material**: Termoplástico
- **Sin halógenos**: Si
- **Tratamiento de superficie**: Sin tratamiento
- **Acabado de superficie**: Mate
- **Color**: Gris
- **Número RAL (similar)**: 9001
- **Transparente**: No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión**: Si
- **Sobreimpresión**: Ninguno
- **Adecuado para el grado de protección (IP)**: IP40
- **Anchura del dispositivo**: 74,80 mm
- **Altura del dispositivo**: 50,10 mm
- **Profundidad del dispositivo**: 44,95 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 96. Experto electrotécnico (download)
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

8 0 0 7 3 5 2 3 4 4 8 1 5

Código	8007352344815
Cantidad	1 NR
Med.	11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso	138,07 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.