



ARKÉ: Mecanismo pulsador 1P NO 10A bornes aut.

19008.FX.0

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Mecanismo pulsador 1P NO 10A bornes aut.

Mecanismo pulsador 1P NO 10 A 250 V~, bornes automáticos, iluminable, a completar con tecla 1-2-3 módulos

Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

20 NR


Vídeo

- [Smartfix-Borne automático](#)
- [Arké lives in your time](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Pulsador
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Modelo:** Pulsador único
- **Tipo de operación:** Pulsador
- **Número de balancines:** 1
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 100
- **Número de polos:** 1
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 10,00 A
- **Con iluminación:** Si
- **Contactos de supervisión:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Azul
- **Número RAL (similar):** 7015
- **Transparente:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 36,30 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 04. NF - Francia ([download](#))
- 09. VDE - Alemania ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352514867
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 21,8 [g]



Código 8007352514874
Cantidad 20 NR
Med. 27x11,6x6 [cm]
Peso 494,7 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).