



ARKÉ: 2puls.interbloq.1PNO+NO10A antibacter.gr

19062.AB

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

2puls.interbloq.1PNO+NO10A antibacter.gr

Dos pulsadores interbloqueados 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con flechas direccionales, material antibacteriano, gris


Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

20 NR

Dibujos



Vista trasera



Vista 3D




Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Pulsador
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Modelo:** Otros
- **Tipo de operación:** Pulsador
- **Número de balancines:** 1
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 100
- **Número de polos:** 1
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 10,00 A
- **Con iluminación:** No
- **Contactos de supervisión:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento antibacteriano:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Otros
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Gris
- **Número RAL (similar):** 7015
- **Transparente:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 38,40 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352652422
Cantidad 1 NR
Med. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 32,9 [g]



Código 8007352652439
Cantidad 20 NR
Med. 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 739 [g]



Código 8007352653788
Cantidad 460 NR
Med. 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 17.004 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).