ARKÉ: Variador 230V 100-500W push-push gris

19153

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Variador 230V 100-500W push-push gris

Variador 230 V~ 50-60 Hz para: lámparas incandescentes 100-500 W, mando con conmutador push-push y ajuste con potenciómetro rotatorio, visible en la oscuridad, gris

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- Hoja de instrucciones multilingüe (626 kb)

Vídeo

- Arké lives in your time

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería

Datos técnicos

- **Class group**: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class**: Regulador de iluminación
- **Tipo de operación**: Botón giratorio / pulsador
- **Tipo de carga**: Carga resistiva
- **Utilizable con botón**: Si
- **Utilizable con detector de movimiento**: No
- **Utilizable con detector de presencia**: No
- **Utilizable con temporizador**: No
- **Utilizable con botón de radio**: No
- **Utilizable con botón IR**: No
- **Tipo de montaje**: Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación**: Fijación por click
- **Material**: Plástico
- **Calidad del material**: Termoplástico
- **Tratamiento de superficie**: Sin tratamiento
- **Acabado de superficie**: Mate
- **Color**: Gris
- **Número RAL (similar)**: 7015
- **Transparente**: No
- **Adecuado para el grado de protección (IP)**: IP40
- **Tensión nominal**: 230,00 - 230,01 V
- **Frecuencia**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Tensión de control**: 230,00 - 230,01 V
- **Anchura del dispositivo**: 22,30 mm
- **Altura del dispositivo**: 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo**: 62,70 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia (download)
- 37. Marcado - Marruecos
- 96. Experto electrotécnico (download)
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

8 007352 414181

Código	8007352414181
Cantidad	1 NR
Med.	5,3x3,9x7,6 [cm]
Peso	66,1 [g]

8 007352 414198

Código	8007352414198
Cantidad	20 NR
Med.	28,1x13,1x11,3 [cm]
Peso	1.433 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.