



ARKÉ: Toma SICURY 2P+T 13A inglés blanco

19220.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Toma SICURY 2P+T 13A inglés blanco

Toma SICURY 2P+T 13 A 250 V~, estándar inglés, blanco - 2 módulos

Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

20 NR



Productos alternativos




19219.B - Toma 2P+E 13A
inglés blanco


Vídeo

- [Arké lives in your time](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Modelo:** Estándar británico
- **Número de unidades:** 1
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 2
- **Número de tomas intercambiables:** 0
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Con tapa abatible:** No
- **Con protección de contacto mejorada:** Si
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9016
- **Color metálico:** No
- **Transparente:** No
- **Bloqueable:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Con iluminación funcional:** No
- **Protección contra sobretensiones:** No
- **Dispositivo de corriente residual:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Con función de bucle:** No
- **Con interruptor de encendido/apagado:** No
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 13 A
- **Anchura del dispositivo:** 44,70 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 35,90 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352589445
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 45,2 [g]



Código 8007352589452
Cantidad 20 NR
Med. 26,9x11,6x9 [cm]
Peso 983,7 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).