



# ARKÉ: Toma TV-RD-SAT pasante 10dB macho gris

#### 19300.10

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

### Toma TV-RD-SAT pasante 10dB macho gris

Toma coaxial TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, pasante, con conector macho, atenuación de derivación 10 dB, gris

### **Estado producto**

3 - Activo


### Cant. mínima de pedido


20 NR


#### Vídeo

• Arké lives in your time

# Dibujos







### Galería









### Datos técnicos

Class group: Antenas y tecnología de satélite

Class: Salida de antenaModelo: Caja pasanteCubierta: Ninguno

Atenuación de conexión a 860 MHz: 10,60 dB Pérdida de conexión a 2150 MHz: 9,90 dB

Número de salidas: 1

Atenuación de paso a 860 MHz: 2,20 dB

• **Pérdida de transmisión a 2400 MHz**: 3,40 dB

**Adecuado para alimentación remota**: No

Tipo de fijación: Engatillado

Color: Gris

Número RAL (similar): 7015

Tratamiento de superficie: Sin tratamiento

Material: Plástico

#### **Marcas**

00. Marcado CE - UE

10. EAC Eurasian Customs Union

37. Marcado - Marruecos

43. Marca UKCA - Gran Bretaña

99. Directiva RAEE (download)

### **Embalajes**



Código Cantidad Med.

8007352414549 1 NR

**Med.** 4,1x2,8x5,3 [cm] **Peso** 50,1 [g]



 Código
 8007352414556

 Cantidad
 20 NR

 Med.
 21,4x11,6x6 [cm]

 Peso
 1.061 [g]



**Código** 8007352634947 **Cantidad** 200 NR

**Med.** 30,5x25,5x22,5 [cm] **Peso** 11.070 [g]

# Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.