ARKÉ: Toma TV-RD-SAT directa 2salidas blanco

19302.01.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Toma TV-RD-SAT directa 2salidas blanco

Toma coaxial TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, directa, mezclada, 2 salidas con conectores Macho (TV-RD) y hembra tipo F (SAT), atenuación de derivación 1 dB, blanco - 2 módulos. Permite el paso de corriente continua y de señales de control (máx. 24 V 500 mA) a través del conector hembra

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- Hoja de instrucciones multilingüe (905 kb)

Vídeo

- Arké lives in your time

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería

Datos técnicos

- **Class group**: Antenas y tecnología de satélite
- **Class**: Salida de antena
- **Modelo**: Enchufe TWIN
- **Cubierta**: Ninguno
- **Atenuación de conexión a 860 MHz**: 1,00 dB
- **Pérdida de conexión a 2150 MHz**: 1,00 dB
- **Número de salidas**: 2
- **Adecuado para alimentación remota**: Si
- **Tipo de fijación**: Engatillado
- **Color**: Blanco
- **Número RAL (similar)**: 9016
- **Material**: Plástico

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

8 007352 455795

Código	8007352455795
Cantidad	1 NR
Med.	5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso	79,5 [g]

8 007352 455801

Código	8007352455801
Cantidad	10 NR
Med.	26,9x11,6x4,9 [cm]
Peso	858,6 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.