ARKÉ: Toma de conector BNC cables a soldar b

19361.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Toma de conector BNC cables a soldar b

Toma con conector coaxial con casquillo de bayoneta, jack BNC, para cables soldados RG58, RG59/62, RX93, blanco

Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

5 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- FI - Foglio istruzioni ZIS_49400379A0 (358 kb)

Vídeo

- Arké lives in your time

Dibujos



Volúmenes

Vista trasera



Vista 3D

Galería

Datos técnicos

- **Class group**: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class**: Inserto/cubierta para tecnología de comunicación
- **Composición**: Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Uso**: BNC/TNC
- **Anillo portador**: No
- **Con protección contra el polvo**: No
- **Con tapa abatible**: No
- **Tipo de montaje**: Montado empotrado (escayola)
- **Material**: Plástico
- **Calidad del material**: Termoplástico
- **Sin halógenos**: Si
- **Tratamiento de superficie**: Sin tratamiento
- **Acabado de superficie**: Mate
- **Color**: Blanco
- **Número RAL (similar)**: 9016
- **Transparente**: No
- **Número de módulos (en caso de diseño modular)**: 1
- **Con descarga de tensión**: No
- **Abrazadera de araña**: No
- **Adecuado para el grado de protección (IP)**: IP20
- **Anchura del dispositivo**: 22,30 mm
- **Altura del dispositivo**: 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo**: 31,20 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

8 007352 456075

Código	8007352456075
Cantidad	1 NR
Med.	5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso	19,9 [g]

8 007352 456082

Código	8007352456082
Cantidad	5 NR
Med.	14,2x6,7x5,9 [cm]
Peso	130,8 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.