




ARKÉ: Interruptor NFC/RFID para Mifare gris

19469

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Interruptor NFC/RFID para Mifare gris

Lector electrónico NFC/RFID de tarjetas con transponder para montaje en el interior de la habitación, compatible con soluciones electrónicas Mifare para hoteles, ranura vertical, 1 salida de relé 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 salida de relé 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentación 120-230 V~ 50/60 Hz, iluminación de la ranura para visibilidad en la oscuridad, gris - 3 módulos. Se suministra sin tarjeta Mifare



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

• Hoja de instrucciones multilingüe (978 kb)

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

• Class group: Sistemas de alarma, llamadas de emergencia y de señalización

Class: Sistema de control de acceso

Independiente: SiConectable en red: NoConexión a PC: No

Tipo de interfaz: Ninguno

Proceso de lectura: Soporte de datos Emisión de señales: Zumbador

Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola)

• Tensión de funcionamiento a 50 Hz CA: 120,00 - 230.00 V

• Tensión de funcionamiento a 60 Hz CA: 120,00 - 230.00 V

Temperatura de operatividad: 0 - 40 °C

Grado de protección (IP): IP20

Color: GrisMaterial: PlásticoAnchura: 67,30 mmAltura: 49,00 mm

Profundidad: 50,00 mm

Marcas

00. Marcado CE - UE

37. Marcado - Marruecos

43. Marca UKCA - Gran Bretaña

99. Directiva RAEE (download)

Embalajes



Código 8007352623965 **Cantidad** 1 NR

Med. 5,2x5,7x7,6 [cm] **Peso** 97,4 [g]

8 8 7 3 5 2 6 2 3 9 7 2

Código 8007352623972

Cantidad 5 NR

Med. 21,4x11,6x6 [cm]

Peso 543,2 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.